

信锐 3 键动能开关 SI-ME-EWA-SW-M0-G3-F

产品概述

信锐 3 键动能开关 SI-ME-EWA-SW-M0-G3-F 内置微能量采集模组，不用电池，不接电线，无需凿墙挖洞，损坏建筑结构；湿手操作，不再担心触电；没有电弧，不会引爆泄露的煤气，易装易用，防水等级达 IP67，可一个开关实现远程控制，并与物联网平台完美融合，实现远程开关控制，搭配开关控制器及信锐其他物联网设备，可实现智能化控制。



信锐 3 键动能开关 SI-ME-EWA-SW-M0-G3-F

产品特点

动能发电

▶ 动能发电

采用 MEA 微能量采集发电技术，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，能量恒久，无需电池储能装置。

无需布线

▶ 无线通信

远程无线传输，告别有线烦恼，墙壁开关无需布线，彻底解决了自电灯发明 130 多年来，开关布线难的问题，有效节省布线的人力物力，减少后期维护成本。

易装易用

▶ 易装易用

3 键动能开关能通过直接粘贴，固定底板方式轻松安装于墙面上，无需改变原有照明设备和线路，通过简单和快速配对，即可实现组合智能控制，经济又实用。

智能控制

▶ 远程控制

通过动能开关与控制器、网关、物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式，例如进入会议室的时候灯光打开的同时，空调和投影仪也自动打开。

产品规格

硬件规格

信锐 3 键动能开关产品规格	
产品规格	
项目	描述
型号	SI-ME-EWA-SW-M0-G3-F
通讯协议	433MHZ 通信协议
工作类型	回弹式
电源模式	微能量动能自发电
颜色分类	象牙白
按键数量	3 键
使用寿命	>12 万次
外观尺寸	L86mm*W86mm*H16.3mm
控制距离	25m 室内, 80m 室外
工作温度	0℃~+40℃
安装方式	粘贴安装、固定螺丝安装
使用方式	与无线接收控制器配对使用
执行标准	EN 61058-1:2002+A2:2008

订购信息

型号	规格	备注
SI-ME-EWA-SW-M0-G3-F		
3 键动能开关	3 键动能开关(无须电池), 搭配 SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F, 通过通用传感器数据采集器, 可实现情景面板的功能, 或者控制灯光等类型。作为情景面板使用时, 需要自定义按键的文字	必选